

NOKALUX OFFICE LED OP/MP



Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak

C/C mellan skruvhålen är:

C/C mellan skruvhålen är 1140 mm på alla armaturer med 5000lm

C/C mellan skruvhålen är 1420 mm på alla armaturer med 4000lm

Installation dikt tak/vägg:

Skruva fast skruvarna i taket med korrekt C/C mått. Haka upp armaturen i taket med nyckelhålen och för in kabeln genom önskad kabelgenomföring. Skruva åt skruvarna och sätt tillbaka bländskyddet.

Installation pendlad:

Skruva fast takkopparna i taket med korrekt C/C mått och skruva sedan fast justeringsmekanismen i takkopparna. Justera sedan pendelwires längd och balansera armaturen genom att justera tumskraven i sidled i sin slits.



Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd.

Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i bländskyddet.

Kapslingsklass: IP 20

OP



MP



Scanna in QR koden till höger, genom att ladda ner App via appstore eller playbutiken för mer information om produkten.