

Stilren spegelarmatur för väggmontage.

Utförande:

Stomme i plåt vitlackerad RAL 9010
finstruktur som standard.
Med eller utan uttag 230V.

Bländskydd:

Opal (OP) bländskydd.

Montage:

Stomme skruvas i vägg.

Inkoppling:

Inkoppling internt i armaturen.
Införing finns för utanpåliggande kabel.


Styrning:

Tänd släck utförande alternativt
amplituddimrad Dali-driver (TDC) som
även har möjlighet till tryckknapp-
styrning. Sensorversion försedd med
PIR-sensor.

Alternativa utföranden:

CRI:>90
Annan färg på stommen.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE



Utan uttag

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Faze 2000 830	1680	1 534 60	70 211 24	600	84	120	495	17	1,7
Faze 2000 840	1740	1 534 61	70 211 25	600	84	120	495	17	1,7
Faze 2000 830 TDC*	1680	1 534 62	70 211 26	600	84	120	495	17	1,7
Faze 2000 840 TDC*	1740	1 534 63	70 211 27	600	84	120	495	17	1,8
Faze 2000 830 Sensor	1680	1 534 64	70 211 28	600	84	120	495	17	1,8
Faze 2000 840 Sensor	1740	1 534 65	70 211 29	600	84	120	495	17	1,8
Faze 2000 830 TDC* Sensor	1680	1 534 66	70 211 30	600	84	120	495	17	1,8
Faze 2000 840 TDC* Sensor	1740	1 534 67	70 211 31	600	84	120	495	17	1,8

Med uttag

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Faze 2000 830 Uttag	1680	1 534 80	70 211 32	600	84	120	495	17	1,8
Faze 2000 840 Uttag	1740	1 534 81	70 211 33	600	84	120	495	17	1,8
Faze 2000 830 TDC* Uttag	1680	1 534 82	70 211 34	600	84	120	495	17	1,9
Faze 2000 840 TDC* Uttag	1740	1 534 83	70 211 35	600	84	120	495	17	1,9
Faze 2000 830 Sensor Uttag	1680	1 534 84	70 211 36	600	84	120	495	17	2
Faze 2000 840 Sensor Uttag	1740	1 534 85	70 211 37	600	84	120	495	17	2
Faze 2000 830 TDC* Sensor Uttag	1680	1 534 86	70 211 38	600	84	120	495	17	2
Faze 2000 840 TDC* Sensor Uttag	1740	1 534 87	70 211 39	600	84	120	495	17	2

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.